

Informace pro uživatele 2022-30

MESA 23

Rozsah: CR_SW 04.11.06
Stav vydání: 2022-05-23

Neúspěšné provedení změny sítě GSM-R do sítě GSM-R s již přiděleným číslem vlaku

Popis chyby


MESA 23 je zaregistrována v síti "A" pod číslem vlaku. Toto číslo vlaku je zároveň zaregistrováno i v cílové síti "B". Jestliže se nyní rozhodnete, pomocí manuální volby sítě, pro změnu z A na B, na displeji se krátce objeví 3 možnosti:

1. VD korigovat
2. Volání přiřazeného čísla
3. Přihlášení opakovat (pozn.: vynucená deregistrace obsazeného čísla)

Následně se na displeji objeví nápis "Network change not successful" – změna sítě neprovedena.

Řešení

Pokud problém nastane:

1. Během stání:
Vraťte se zpět do původní sítě a manuálně odhlaste číslo vlaku. Poté znovu proveďte změnu sítě a manuálně zaregistrujte číslo vlaku v nově zaregistrované síti.
2. Během jízdy:
Spusťte a zastavte hovor PA  bez použití PTT. Poté ručně zaregistrujte číslo vlaku v nové síti.

User Information 2022-30

MESA 23

Scope: CR_SW 04.11.06
Issue status: 2022-05-04

Network change from GSMR-CZ to GSMR-SK fails with already assigned train number

Error description

MESA 23 is registered in network A with a train number. This train number is already assigned in the destination network B. If you now change from network A to network B using manual network selection, the display for changing the train number appears for a fraction of a second (3 options: 1 - Change train number, 2 - Hotline, 3 - Register) and then the display jumps to "Network change not successful". It is not possible to change to the destination network.

Remedy

1. If the error occurs during stationary transition: Change back to the original network and deregister the train number manually. Then perform the network change again and register the train number manually in the new network.
2. If the error occurs when the transition is moving: Start and stop a PA call without using PTT. Then register the train number manually in the new network.